



## **Two Amps One Cab**

Mode de ploi

Merci d'avoir acheté un produit Plug&Play Amplification.

Veuillez lire cette notice avant la première utilisation du produit.

Important : le boîtier est sous tension dès lors qu'il est connecté au secteur. Veuillez ôter le transformateur de courant de la prise après chaque utilisation afin d'éviter une consommation inutile de courant ou une éventuelle surchauffe.

### Description du produit :

Face Avant



Face Arrière



- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 : Levier de sélection de canal | 7 : Sortie guitare vers ampli B |
| 2 : Led témoin canal A           | 8 : Entrée Ampli A              |
| 3 : Led témoin canal B           | 9 : Entrée Ampli B              |
| 4 : Entrée guitare               | 10 : Sortie pour Baffle         |
| 5 : Prise pour footswitch        | 11 : Sélecteur d'impédance      |
| 6 : Sortie guitare vers ampli A  | 12 : Alimentation               |

### Guide d'utilisation :

1. Avant toute chose, veillez à ce que tous les appareils soient réglés sur la même impédance : 8 ou 16 ohms. Choisissez la bonne impédance sur le boîtier (11)
2. Reliez la sortie HP de l'ampli A dans la prise « AMP IN A » (8). Utilisez impérativement du câble HP
3. Reliez la sortie HP de l'ampli B dans la prise « AMP IN B » (9). Utilisez impérativement du câble HP
4. Reliez la prise « CAB » (10) au baffle que vous souhaitez utiliser. Là aussi, pensez à utiliser du câble HP
5. Branchez un jack instrument entre « GTR OUT A » (6) et l'entrée guitare de l'ampli A
6. Effectuez la même opération avec la prise « GTR OUT B » (7) et l'entrée guitare de l'ampli B
7. Branchez votre guitare dans « GTR IN » (4)
8. Mettez le boîtier sous tension (12)
9. Allumez les amplis A et B
10. Sélectionnez le canal désiré à l'aide du levier (1) ou du footswitch en option

### Mentions légales :

Plug&Play Amplification ®

Tous droits réservés

Produit respectant les normes de sécurité Européennes **CE**

Garantie 2 ans sur présentation de facture

Ne pas jeter, produit recyclable

